



TXS-900HSE

Order No.: 0255250

Price upon request

PRODUCTINFOS

Emetteur de poche multi-fréquences,

UHF PLL

- 2 plages de fréquences
- Fonction SYNC pour la synchronisation avec les récepteurs TXS-900 et TXS-920
- Fonction Mute
- Sensibilité réglable en 3 niveaux
- Affichage LCD pour canal et état batterie
- Adapté pour une utilisation avec des micros serre-tête et micros cravate avec connexion mini XLR 3 P
- Clip de ceinture
- Alimentation via 2 x batterie 1,5 V de type R6 (non livrée)

Restrictions ou déclarations nécessaires dans l'U.E .

Reportez-vous aux conseils sur les systèmes sans fil dans le chapitre „INFORMATIONS IMPORTANTES“.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TXS-900HSE

Généralités

Type	émetteur de poche
Plage de fréquence porteuse	823-832 MHz + 863-865 MHz
Bande passante audio	80-18000 Hz
Canaux	1
Durée de fonctionnement	> 15 h
Température fonc.	0-40 °C
Données émetteur	
Puissance émetteur	10 mW
Alimentation émetteur	2 x batterie 1,5 V, type R6
Largeur émetteur	65 mm
Hauteur émetteur	110 mm
Profondeur émetteur	25 mm
Poids émetteur	76 g
Branchements émetteur	1 x mini XLR 3 pôles