



UA-960

Order No.: 0150820

Price upon request

PRODUCTINFOS

Répartiteur d'antenne actif

- Pour le fonctionnement de 4 récepteurs UHF PLL au plus de la série UF-/US-/IN sur une paire d'antennes
- Avec cet appareil, il n'est plus nécessaire d'utiliser les antennes et blocs secteur de chaque appareil
- Bande passante 470-960 MHz
- Alimentation via 4 prises alimentation (4 x DC 12 V/1 A max.)
- Branchements antenne via prises BNC
- Branchement supplémentaire pour d'autres répartiteurs
- Cordons de branchement livrés
- L'amplificateur d'antenne, UB-900I optionnel est directement alimenté via le UA-960 (déconnectable en interne)

TECHNICAL SPECIFICATIONS

UA-960

| | |
|----------------|---------------------------|
| Bande passante | 470-960 MHz |
| Branchements | BNC |
| Alimentation | ~ 100-240 V/50-60 Hz/60 W |
| Dimensions | 482 x 45 x 250 mm, 1 U |

UA-960

Poids

2,15 kg