



WAP-204RS

Order No.: 1000989

Price upon request

PRODUCTINFOS

Radio internet, tuner FM-RDS- et DAB+, lecteur MP3

- Interface Bluetooth
- Connexion réseau par prise LAN ou WLAN
- Accès mondial à plus de 20000 stations radio
- Recherche station par genre, nom station, localisation
- Fonction réception FM-RDS
- Réception de radio numérique sans interférences (DAB+)
- Entrée hôte USB pour une lecture directe de fichiers MP3
- Utilisation simple par molette
- Grand affichage matriciel éclairé
- Egaliseur avec presets usine et utilisateur
- Lecture aléatoire et répétition dossier via USB
- Commutation heure été / heure hiver
- Minuterie mise en veille et fonction réveil avec snooze
- Commande à distance via télécommande infrarouge, interface RS-232 ou application UNDOK™
- Entrée AUX face avant (jack 3,5 stéréo)
- Sortie casque (jack 3,5 stéréo)
- Entrée antenne FM 75 Ω , coaxiale
- Connexion antenne SMA RP
- Interface RS-232
- Livrée avec télécommande IR, antenne tige et antenne FM
- Installation rack 19" 482 mm, 1 U, étriers de montage amovibles

Information fabricant

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
Zum Falsch 36
28307 Bremen
Deutschland
info@monacor.de

TECHNICAL SPECIFICATIONS**WAP-204RS**

Type	Radio internet, tuner FM-RDS et DAB+, lecteur MP3
Média	Bluetooth, FM, DAB+, MP3, LAN/WLAN
Sortie, analogique	750 mV
Alimentation	~ 230 V/50 Hz/20 VA DC 15 V/300 mA
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	20 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 15 V
Alimentation (éventuellement alternative)	300 mA
Température fonc.	0-40 °C
Dimensions	482 x 44 x 245 mm
Poids	2,7 kg
Branchements	1 x jack 3,5 stéréo (Aux In), 1 x RCA D/G (Line Out), 1 x jack 3,5 stéréo (casque), 1 x RJ45 (LAN) 1 x antenne WLAN/Bluetooth 1 x interface RS-232
Dimensions emballage (l x H x P)	0,325 x 0,135 x 0,6 m
Poids brut	3,98 kg

WAP-204RS

Poids net	3,2 kg
-----------	--------